Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il COMPRESSOR SUSTAINER CS400. Questo moderno pedale per effetti è stato realizzato specialmente per creare una compressione compatta ed un sustain infinito. Grazie alle numerose funzioni sarà possibile comprimere segnali alti ed evidenziare segnali silenziosi senza pregiudicare la qualità sonora del segnale originale.

Un compressore riduce il volume dinamico di un segnale. I picchi di volume vengono abbassati riducendo così la differenza tra i passaggi più alti e silenziosi di un segnale. In questo modo si ottiene un suono molto più corposo e sostanzioso.

1. ELEMENTI DI COMANDO



Vista lato superiore

1 Il regolatore *LEVEL* determina il volume di uscita.

2 Con il regolatore *TONE* è possibile conferire al segnale più presenza e chiarezza.

3 Con il regolatore *ATTACK* si potrà determinare la velocità con la quale il compressore debba reagire al segnale di ingresso. Il tempo di attack è regolabile in modo continuo.

4 Il regolatore *SUSTAIN* regola l'intensitò dell'effetto sustain.

5 Il LED *ON/BATT* si accende non appena è attivato l'effetto. Inoltre potrai controllare lo stato della batteria.

6 L'interruttore a pedale serve per attivare/disattivare l'effetto.

7 Il monoattacco a nottolino IN da 6,3-mm serve per il collegamento dello strumento.

8 Il monoattacco a nottolino *OUT* da 6,3-mm trasmette il segnale al tuo amplificatore.

L'attacco *DC IN* serve per il collegamento di un adattatore da 9 V (non compreso nella fornitura).

L'*ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE* si trova sotto l'interruttore a pedale. Per montare o sostituire la batteria è necessario premere con cura le giunture con una penna e rimuovere il pedale. Prestare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

☞ **CS400 non è dotato di alcun interruttore On/Off. CS400 è pronto al funzionamento non appena nell'attacco IN viene inserito un cavo. Quando il CS400 non è in uso si prega di estrarre la spina dall'attacco IN. In questo modo si estende la durata della batteria.**

Il *NUMERO DI SERIE* è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. GARANZIA

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo http://www.behringer.com.

3. DATI TECNICI

In		
	Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
	Impedenza	1 kΩ
Out		
	Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
	Impedenza	1 kΩ
Alimentazione elettrica	9 V ⎓ , 100 mA, regolata	
	BEHRINGER PSU-SB	
	USA/Canada	120 V~, 60 Hz
	Cina/Corea	220 V~, 50 Hz
	U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
	Europa	230 V~, 50 Hz
	Giappone	100 V~, 50 - 60 Hz
Allacciamento alla rete	Collegamento 2-mm DC, Center negativo	
Batteria	9 V Tipo 6LR61	
Potenza assorbita	30 mA	
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm	
Peso	ca. 0,33 kg	

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Salvo modifiche tecniche ed eventuali modifiche riguardanti l'aspetto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato della stampatura. I nomi riprodotti e citati di aziende terze, istituzioni o pubblicazioni, nonché i loro relativi logo, sono marchi di fabbrica depositati dei rispettivi titolari. La loro applicazione non rappresenta in alcuna forma una rivendicazione del rispettivo marchio di fabbrica oppure un nesso tra i titolari di tali marchi e la BEHRINGER. La BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza e la completezza delle descrizioni, illustrazioni e indicazioni ivi contenute. I colori e le specificazioni possono divergere lievemente dal prodotto. I prodotti BEHRINGER sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non rivestono il ruolo di procuratori commerciali della BEHRINGER e non dispongono pertanto di alcun diritto di impegnare in qualsiasi modo giuridico la BEHRINGER. Queste istruzioni per l'uso sono tutelate. Qualsiasi poligrafia ovvero ristampa, anche se solamente parziale, come pure la riproduzione delle immagini, anche in stato modificato è consentita solo dietro previo consenso iscritto della ditta BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER® è un marchio depositato.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
© 2006 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Münchheide II, Deutschland.
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903